

大ホール 照明設備

ver.2025.03

調光卓 松村電機 F153Ⅲ	プリセットフェーダー	100本 x 3段 (切替 300本 x 1段)
	サブマスターフェーダー	20本 x 50ページ
	シーンメモリー	1000シーン(0.1~999.9)
	チェイス	99ステップ x 50パターン
		COMOS(FD) 又は JASCI(USB) パッチアウト可 DMXパッチ可

負荷設備

名称	回路数	容量	コンセント	備考
UH		30A		500w 30灯x4色 #71 #72 #63 #22 色枠236x286mm
LH		30A	C型	300w 20灯x4色 #72 #59 #22 #40 色枠220x280mm
ボーダー 中8m 外3.2m コンセント切替あり	1Bo	8 30A	ミニC型	200W 18灯x4色 #w #w #72 #78 色枠190x195mm
	2Bo	8 30A	ミニC型	200W 18灯x4色 #w #w #72 #78 色枠190x195mm
	3Bo	8 30A	ミニC型	200W 18灯x4色 #w #22 #72 #78 色枠190x195mm
	4Bo	8 30A	ミニC型	200W 18灯x4色 #w #w #72 #78 色枠190x195mm
サスペンション 1-4Susのみ ・①②直調切替 ・DMX out 2口(下端)	P.SUS	6 30A	ミニC型	
	1SUS	12 30A	ミニC型	1kw 凸x9台 1kw ◎x12台
	2SUS	12 30A	ミニC型	1kw 凸x9台 1kw ◎x12台
	3SUS	12 30A	ミニC型	1kw 凸x9台 1kw ◎x12台 1Nx6台
	4SUS	12 30A	ミニC型	1kw 凸x9台 1kw ◎x6台 1Nx6台
フロント	上FR	8+2 30A	ミニC型	4台x3色 3台x2色 1kw 凸x18台 (仮設2回路は20Aまで)
	下FR	8 30A	ミニC型	4台x3色 3台x2色 1kw 凸x18台
シーリング	1GL	12 30A	ミニC型	1kw凸 x24台 (2台口)
	2CL	8 30A	ミニC型	1kw凸 x24台 (3台口)
Foot		☆4 30A	ミニC型	60W ハロゲン 21灯x4色 #w #w #w #w ※前C回路と同回路
花道Foot	上手	★2 30A	ミニC型	60W FU型 10灯x2色 #W #78 ※本花道フット回路=仮花道フット回路
	下手	★2 30A	ミニC型	60W FU型 10灯x2色 #W #78 ※本花道フット回路=仮花道フット回路
	本花道	★4 30A	C型	60W FU型 48灯x2色 #W #78 ※本花道フット回路=仮花道フット回路
トーマンタルライト				
	上手	3 30A	ミニC型	1kw凸 1台 x4段
	下手	3 30A	ミニC型	1kw凸 1台 x4段
フロア コンセント	前C	☆4 30A	C型	フット回路と同回路
	上SC	9 30A	C型	直調切替可 FC3・FC9
	下SC	9 30A	C型	直調切替可 FC3・FC9
	上下SC	3 30A	C型	
	後C	4 30A	C型	直調切替 可
	上揚C	2 30A	C型	
	下揚C	2 30A	C型	
ピンスポット 直回路		2 -	-	XPS-2009SR/e (2kw) 2台 2CL内
		4 50A	60C型	フロア上手2回路 下手2回路
	客席WC	4 60A	60C型	上手2回路 下手2回路
	WC	8 30A	30C型	上奥・下奥・上前・下前 それぞれ2回路
	客席	2 20A	20C型	鳥屋口上部(2口ずつ)
仮設電源	搬入口外	-	-	単相三線 150A 端子穴17mm以上(アース端子8mm以上)舞台上手まで15m
	下手袖	-	-	三相三線 100A 端子穴8mm以上端子外径16mm以下 → 75A プレーカ 端子穴6mm 外形14mm